



AR FB

ARMADIO FERMABIGA

BIGA CONDITIONING CABINET



Struttura Structure	Monoscocca One-piece
Pannelli isotermici Isothermal panels	Isolamento in poliuretano Polyurethane insulation
Angoli base pannelli interni Panels internal corners	Raggiati Rounded
Superficie esterna External finish	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Superficie interna Internal finish	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Porta Door	Maniglia ergonomica, guarnizione ermetica perimetrale Ergonomic handle, perimeter magnetic gasket
Piedini Feet	Regolabili Adjustable
Distribuzione aria Air distribution	Flusso monodirezionale Unidirectional flow
Unità motocondensante Condensing unit	Sopra soffitto On the ceiling

			AR FB 1P	AR FB 2P
Larghezza esterna	External width	mm	750	1500
Profondità esterna	External length	mm	850	
Altezza esterna	External height	mm	2080	
Porte	Doors	n°	1	2
Spessore isolamento	Insulation thickness	mm	60	
Pannello di controllo	Control panel	tipo/type	LCD grafico graphics LCD	
Capacità marne	Dough troughs capacity	n°	4	8
Griglie plastificate	Plastic-coated wire-grilles	n°	4	8
Biga	Biga	kg	100	200
Coppie guide incluse nella fornitura	Trayslides pairs included in the supply	n°	4	8
Alimentazione	Power supply	V/N/Hz	230/1/50	
Potenza	Power	kW	0,5	0,7
Gas refrigerante	Refrigerant	tipo/type	R452A	
Sbrinamento	Defrost	tipo/type	elettrico electric	
Compressore	Compressor	tipo/type	ermetico hermetic	
Condensatore	Condenser	tipo/type	raffreddato ad aria; tropicalizzato air cooled; tropicalized	
Controllo umidità	Humidity control	tipo/type	-	

OPTIONAL OPTIONS

Cesta

Dough trough

Alimentazione e/o frequenza speciali

Special frequency and/or power supply

PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL

LCD grafico sopra porta

Graphics LCD display over the door

Programmi automatici di fermabiga a 6 fasi

6-phase dough conditioning automatic programs

Programmi manuali:

Manual programs:

- Lievitazione
 - Proving
 - Conservazione
 - Storage
 - Climatizzato
 - Climatic function
-

Ritardo di infornamento

Baking delay

Visualizzazione allarmi

Alarm display

Memoria allarmi

Alarms memory

